

440V 60Hz 회로용 1Ø, 3Ø, 1/3Ø 커패시터 정격 및 치수

형식명		용량		전류		치수 [mm]					중량 [kg]	도면		
단상	삼상	μF	kvar	단상	삼상	A		B		W			F	D
						단상	삼상	단상	삼상					
SMS-440050ST		50	3.65	8.3	4.8	105		125		170	190	60	1.2	1
SMS-440075ST		75	5.47	12.4	7.2	105		125		170	190	60	1.3	
SMS-440100ST		100	7.30	16.6	9.6	130		150		170	190	60	1.4	
SMS-440150ST		150	10.9	24.9	14.4	155		175		170	190	60	1.6	
SMS-440200ST		200	14.6	33.2	19.2	175		195		170	190	60	1.9	
SMS-440250ST		250	18.2	41.5	23.9	205		225		170	190	60	2.2	
SMS-440300ST		300	21.9	49.8	28.7	255		275		170	190	60	2.6	
SMB-440400S	SMB-440400T	400	29.2	66.4	38.3	180		245		200	170	120	5.8	2
SMB-440500S	SMB-440500T	500	36.5	82.9	47.9	220		285		200	170	120	6.7	
SMS-4460100KST		137.0	10	22.7	13.1	155		175		170	190	60	1.6	1
SMS-4460150KST		205.5	15	34.1	19.7	175		195		170	190	60	1.9	
SMS-4460200KST		274.0	20	45.5	26.2	255		275		170	190	60	2.5	
SMB-4460250KS	SMB-4460250KT	342.5	25	56.8	32.8	170		235		200	170	120	5.6	2
SMB-4460300KS	SMB-4460300KT	411.0	30	68.2	39.4	180		245		200	170	120	5.8	
SMB-4460400KS	SMB-4460400KT	548.1	40	90.9	52.5	230		295		200	170	120	7.0	
SMB-4460500KS	SMB-4460500KT	685.1	50	113.6	65.6	280		345		200	170	120	8.2	
SMB-4460750KS	SMB-4460750KT	1027.6	75	170.5	98.4	350		415		200	170	120	10.1	
SMF-4461000KS	SMF-4461000KT	1370.1	100	227.3	131.2	350		435		343	409	153	27.8	3
SMF-4461500KS	SMF-4461500KT	2055.2	150	340.9	196.8	450		535		430	496	135	38.7	

이 카탈로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.